# Manual Sistema Vendas

### 1. Introdução ao Sistema Vendas

O sistema Focus PDV (Ponto de Vendas) é um software de automação comercial que tem por finalidade atender todas as exigências do contratante. É um sistema que pode ser adaptado aos diversos ramos de atividades comerciais. Seu layout é amigável e fácil utilização, com teclas de atalhos para facilitar e otimizar o trabalho do dia a dia. O sistema Focus possui integração com impressoras, leitores de código de barras, gavetas, balanças, micro terminais e terminais de consulta de preços.

#### 2. Teclas de atalho para trabalhar com o sistema Vendas

- F1 Fecha venda
- F2 Cadastro rápido de produtos
- F3 Abrir o caixa
- F4 Retirada de sangria
- F5 Cancela produto
- F6 Devolução
- F7 Cancela compra

F9 – Efetua venda com descrição no Diversos (esta função só pode ser utilizada em caixa não fiscal)

- F10 Abre gaveta
- F11 Fecha o caixa
- F12 Sair do sistema e desligar computador

Tecla Alt + D – Trava o caixa em caso da operadora ter necessidade de sair do caixa, por exemplo, em horário de almoço.

- Ctrl + X Tirar a leitura X
- Ctrl + Z Tirar a leitura Z

### 3. Abertura do Caixa

Ao ligar o computador o sistema será aberto automaticamente conforme mostra figura abaixo.



Aperte a tecla F3 para abrir o caixa, em seguida será exibida uma caixa de dialogo solicitando Nº do usuário e senha.

Esta informação será fornecida pelos responsáveis do estabelecimento ao efetuar seu cadastro no retaguarda.

**Obs.:** Não revele sua senha para terceiros, pois ela é de sua extrema responsabilidade.

Operador(a):Admin		20/01/2015 09:39:02
1X X		
CAIXA	FECHADO	
		LOR TOTAL
	SENHA *****	
		<u></u>
	CAIXA FECHADO	Rede Conectada     v4.27r12     -157d

Após digitar o usuário e senha tecle Enter, será exibida outra caixa de diálogo solicitando o valor de Suprimento (troco), após digitar o valor tecle enter.

Operador(a):Admin		20/01/2015 09	:39:02
1X X			
CAIXA FECHA	DO		
Suprimento			
Valor	Forma		
100,00	Dinheiro Cheque Cartao Contra-vale Ticket		
			_
		v4.27r12 -	157d

O caixa estará pronto para trabalhar.

Operador(a):Admin			20/01/2015 12:04:39
1X X			
			VALOR TOTAL
20/01/2015 11:58:24	PDV:001	N°: 000026	
IT DESCRICAO	QTD X	UNITA VR(R\$)	
ADERTORA DE CAIXA			Rede Conectada     v4.27r12 -157d

### 4. Trabalhando On-Line ou Off-Line com o servidor

Como saber se você está On-Line ou Off-Line com o servidor, basta segurar a tecla

Shift + C, será exibida uma caixa de diálogo onde com a seta do teclado para cima ou para baixo você escolhe a opção desejada.

- On-Line O sistema está buscando as informações diretamente no servidor (Retaguarda), toda alteração feita no retaguarda será automaticamente atualizada no caixa.
- ✓ Off-Line Se o caixa estiver neste modo qualquer atualização feita no servidor (Retaguarda), o caixa não será atualizado exemplo, atualização de preço.

Para abrir a caixa de diálogo apertar as teclas Shift + C.

Operador(a):Admin		20/01/2015 13:35	5:25
<b>1</b> ×	*		
	Local do cadastro de produtos   ON LINECOM SERVIDOR   Envia Movimento Online   NÃO	TOTAL	
20/01/2015 13:3	4:21 PDV:001 N°: 000000 QTD X UNITA VR(R\$)		
		Rede Conectada v4.27r12 -15	7d

Obs.: No campo Enviar Movimento Online manter sempre a opção NÃO.

Operador(a):Admin	20/01/2015 12:04:39
	VALOR TOTAL
20/01/2015 11:58:24 PDV:001 N°: 000026	
IT DESCRICAO QTD X UNITA VR(R\$)	
ABERTURA DE CAIXA	Rede Conectada v4.27r12 -157d

### 5. Rede Conectada

Status verde significa que está tudo ok com a conexão entre o servidor e o caixa.

Status vermelho algo está errado com a conexão, veja abaixo alguns problemas que pode causar o status da rede.

- Servidor desligado
- Modem/roteador desligado
- > Cabo de rede com problema ou desconectado do gabinete ou no roteador

Status — amarelo Firewall do servidor pode está ativado ou gerenciador não iniciou corretamente.

### 6. Tela de venda trava ao finalizar compra

Verifique o cabo de dados da impressora, ele pode estar desencaixado na impressora ou no gabinete, re-aperte o mesmo e faça o teste saindo do sistema (Vendas) e entrando novamente.

Se o problema persistir desligue a impressora, retire o cabo de energia da mesma e desligue o computador, após 10 segundos ligue o cabo de energia da impressora em seguida ligue a impressora e por último ligue o computador se o problema persistir entre em contato com nosso suporte técnico.